

# Socket Strip, SCHUKO

## Data Solutions



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas Schuko.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

Montaje horizontal o vertical

Cable de conexión de 2 m con conector SCHUKO/UTE

Según DIN 57620, VDE 0620

Altura de instalación 1 U

Tiras de socket con sockets SCHUKO

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

### ESPECIFICACIONES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Material:</b>         | Aluminio; Poliamida |
| <b>Color:</b>            | Gris                |
| <b>Tipo de producto:</b> | Socket Strip        |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función                                                  | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 60110-207          | SCHUKO                    | 12                           | Sí               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-202          | SCHUKO                    | 9                            | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-266          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección transitoria, Filtro de supresión de red       | 1                    |
| 60110-203          | SCHUKO                    | 12                           | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-204          | SCHUKO                    | 15                           | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-205          | SCHUKO                    | 19                           | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-217          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección actual de falla, Protección de sobrecorriente | 1                    |
| 60110-201          | SCHUKO                    | 4                            | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-206          | SCHUKO                    | 8                            | Sí               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-208          | SCHUKO                    | 15                           | Sí               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-216          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección actual de falla                               | 1                    |
| 60110-209          | SCHUKO                    | 19                           | Sí               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-210          | SCHUKO                    | 8                            | No               | 230V       | Protección transitoria                                   | 1                    |
| 60110-211          | SCHUKO                    | 9                            | No               | 230V       | Protección transitoria                                   | 1                    |
| 60110-214          | SCHUKO                    | 7                            | No               | 230V       | Filtro de supresión de red                               | 1                    |
| 60110-200          | SCHUKO                    | 3                            | No               | 230V       |                                                          | 1                    |
| 60110-212          | SCHUKO                    | 6                            | No               | 230V       | Protección de sobrecorriente                             | 1                    |

Table 2/2

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-207          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-202          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-266          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-203          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-204          | 44mm  | Anodizado | 1202mm   |

| Número de catálogo | Fondo | Acabado   | Longitud |
|--------------------|-------|-----------|----------|
| 60110-205          | 44mm  | Anodizado | 1753mm   |
| 60110-217          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-201          | 44mm  | Anodizado | 210mm    |
| 60110-206          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-208          | 44mm  | Anodizado | 1202mm   |
| 60110-216          | 88mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-209          | 44mm  | Anodizado | 1753mm   |
| 60110-210          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-211          | 44mm  | Anodizado | 947.5mm  |
| 60110-214          | 44mm  | Anodizado | 438.5mm  |
| 60110-200          | 44mm  | Anodizado | 184mm    |
| 60110-212          | 75mm  | Anodizado | 438.5mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida soporte de montaje para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**