

Socket Strip, SCHUKO/UTE, pantalla local

Data Solutions

PDU con medidor de potencia local. Los datos de potencia relevantes se muestran en una pantalla integrada.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Medición y visualización integradas a través de la unidad de visualización local

Tiras de socket con sockets Schuko

Altura de montaje 1 U

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Montaje horizontal y vertical

Funciones de medición: Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, cos phi

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Color | Tomas conmutadas | Longitud |
|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-------|------------------|----------|
| 60110-294 | Socket Strip | SCHUKO | 6 | Gris | No | 438.5mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tensión CA | Fondo | Acabado | Material | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------|-------|-----------|------------------------|----------------------|
| 60110-294 | 230V | 44mm | Anodizado | Aluminio, Poliamida | 1 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE